

ŁAŃCUCH ŚWIETLNY



„Spamel”[®]





Zastosowanie

Łańcuch świetlny jest profesjonalnym oświetleniem zewnętrznym służącym zarówno do dekorowania (żarówki kolorowe 15...25W) jak również oświetlania ciągów pieszych, promenad, nartostrad, fasad budynków, sklepów, centrów handlowych, parkingów, wesołych miasteczek, imprez plenerowych, festynów (żarówki białe 15...40W). Stosowanie łańcuchów świetlnych nie ogranicza się więc jedynie do okresu świątecznego. Dzięki wysokiej jakości i trwałości łańcuchy mogą być wielokrotnie demontowane i montowane w dowolnej konfiguracji. W przeciwieństwie do dostępnych na rynku wyrobów "jedenorazowych" rozwiązują na wiele lat problem oświetlenia i dekoracji. Są idealne dla użytkowników indywidualnych jak i instytucji

Instalowanie

Łańcuch świetlny podwiesza się za pomocą haczyków, które stanowią jego integralną część. Łańcuch świetlny LS01 można łączyć z łańcuchem LS02. Ilość połączonych łańcuchów LS02 uzależniona jest od mocy zastosowanych żarówek (patrz tabela). Łańcuchy świetlne są wyrobami nierozbieralnymi (nie dotyczy wymiany żarówek). Łańcuchy świetlne nie są przeznaczone do łączenia z łańcuchami innych producentów. Zaleca się instalację łańcuchów świetlnych przez osobę z uprawnieniami.

Bezpieczeństwo użytkownika

1. Nie podłączać łańcuchów świetlnego znajdującego się w opakowaniu
2. Zasilac z gniazda jednofazowego o stopniu ochrony IP44 przymocowanego na stałe do podłoża.
3. Wkręcać lub wymieniać żarówki tylko przy odłączonej wtyczce zasilającej.
4. Łączyć łańcuchy świetlne tylko w kombinacje wskazane w tabeli.

Uwaga: W przypadku potrzeby skonfigurowania łańcucha świetlnego pod potrzebę klienta należy konsultować się z producentem.

Dane techniczne

TYP:		LS01	LS02
Wyposażenie łańcucha (początek, koniec)		wtyczka, haczyk	wtyczka, haczyk
Napięcie znamionowe	[V]	250	250
Prąd znamionowy	[A]	10/16	10/16
Częstotliwość	[Hz]	50-60	50-60
Klasa ochronności		II	II
Stopień ochrony		IP44	IP44
Ilość żarówek E27	szt.	15	15
Moc żarówek max	[W]	40	40
Długość łańcucha	[m]	10	10
Łączenie łańcuchów w sznur (żarówki 15W)	szt.	1	13
Łączenie łańcuchów w sznur (żarówki 25W)	szt.	1	7
Łączenie łańcuchów w sznur (żarówki 40W)	szt.	1	4
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...+35	-25...+35
Moc znamionowa	[W]	max 600	max 600

